

Sistemas de sonorización



Serie 1 Canal



TMH29....

Mando de sonido 1 canal con display, radio FM-RDS, intercomunicación general y entrada JACK.



Instalación con módulos de sonido auxiliares TEZ de la Serie Hogar 1 Canal (TMH2A135 y TMH2A13).

Display azul con retroiluminación ajustable.

Sintonizador de radio FM-RDS con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras manual y automática.

Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).

Salida de audio amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización.

Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.

Realce de graves.

Emisión y recepción de avisos generales.

Vigilancia de niños y enfermos (baby sitter).

Función no molestar.

Reloj con alarma despertador.

Función alarma sonora.

Temporizador con zumbador.

Función "sleep" programable.

Alimentación	12 V DC
Potencia de salida amplificada	1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios
Impedancia mínima de carga	8 Ω / por canal
Margen de regulación	80 dB (16 pasos)
Idiomas de configuración	Español / Inglés / Portugués
Dimensiones (An x Al x Pr)	44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)



TMH28....

Mando de sonido 1 canal con display, radio FM-RDS, intercomunicación general y salida de auriculares.



Mismas características que TMH29 excepto que no incorpora entrada para fuentes de audio externas por JACK. En su lugar monta salida de auriculares.