

Sistemas de sonorización



Serie 1 Canal

tez
a u d i o



TMH20....

Mando de sonido 1 canal con salida de auriculares y entrada JACK.



.../BL
Blanco

.../GR
Grafito

Instalación con módulos de sonido auxiliares TEZ de la Serie Hogar 1 Canal (TMH2A135 y TMH2A13).

Salida para auriculares.

Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).

Salida de audio amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización.

Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.

Función "sleep" programable.

Alimentación	12 V DC
Potencia de salida amplificada	1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios
Impedancia mínima de carga	8 Ω / por canal
Margen de regulación	80 dB (64 pasos)
Dimensiones (An x Al x Pr)	44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)