

# Sistemas de sonorización



Serie 2 Canales

**tez**  
a u d i o



## TMH6A135....

Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 2 Canales con receptor BLUETOOTH y entradas USB / JACK.



Instalación con mandos de sonido TEZ de la Serie Hogar 2 Canales (TMH61).

Receptor BLUETOOTH con perfil de audio para conectar dispositivos multimedia (móviles, tablets, ordenadores, etc.).

Entrada USB-MP3 para memorias tipo PEN-DRIVE.

Entrada JACK 3,5 mm para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).

Entrada de nivel de línea por bornas traseras para conectar el audio de equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.).


Botones frontales para el control y la gestión de los archivos MP3 y el módulo receptor BLUETOOTH.

Alimentación	12 V DC
Modulo BLUETOOTH	Clase II, alcance 10 m.
Perfil BLUETOOTH	A2DP (high quality audio transmission)
Emparejamiento BLUETOOTH	60 seg. (ventana tiempo emparejamiento)
Tipo de memoria USB	FAT16 – FAT32
Formato de audio USB	MP3
Entrada de nivel de línea	600 mV (analógica)
Distorsión THD	< 3%
Respuesta de audio	20 – 20.000 Hz
Dimensiones (An x Al x Pr)	44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)



## TMH6A013....

Módulo de sonido auxiliar para Serie Hogar 2 Canales con entradas USB / JACK.



Mismas características que TMH6A135 excepto que no incorpora receptor BLUETOOTH.